



Transformador modelos: **TR-50** | **TR-100** | **TR-300**

**Inter<sup>®</sup>**  
**Water**

Transformador modelos TR-50 // TR-100 // TR-300

Estos transformadores convierten el voltaje doméstico de 120 V en un voltaje de seguridad de 12 V, lo que le brinda un nivel de corriente más seguro y práctico. Los transformadores son adecuados para una variedad de lámparas de bajo voltaje. Su función es reducir el voltaje y proteger la seguridad de las personas y las lámparas.

IP68 resistente al agua: Completamente sellado y se puede utilizar en exteriores o en ambientes húmedos. Es la mejor opción para el sistema de iluminación de piscinas.

Características: Transformador toroidal de cobre incorporado, fuerte rendimiento de protección, seguridad y estabilidad, protección contra cortocircuitos incorporada (solo para el artículo TR-300), carcasa de plástico grueso

Rango de aplicación: luces para piscinas, focos LED para jardines, luces subacuáticas, luces de búsqueda, bañadores de pared, etc.

Un transformador puede equiparse con más de una luz LED y el transformador se puede comprar de acuerdo con la potencia de las luces LED.

Elija la potencia del transformador: Los transformadores se puede utilizarse al 100%, pero la recomendación segura es que sea utilizado a un 80% de su capacidad.

Las lámparas de bajo voltaje se conectan a través de un enchufe de conexión rápida de 2 hilos sellado para uso en exteriores. Los enchufes de conexión rápida no son impermeables y no deben sumergirse

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte el transformador a una toma de 120 voltios protegida por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI).

NOTA: ¡La salida de este transformador es CA, NO CC!

#### Garantía

tienen una garantía limitada de un año.

Es nulo si se aplica alguna de las siguientes situaciones:

- El cable ha sido cortado o modificado
- El transformador han sido mal utilizados o mal utilizados.
- El transformador se han desarmado o modificado de manera diferente a descrito en este manual.

Esta garantía excluye los costos de mano de obra / mano de obra para la eliminación o instalación de cualquier producto.

MODELOS:

85-009-2309-1050	TR-050	TRANSFORMADOR 50W, 12V A 120V
85-009-2309-1100	TR-100	TRANSFORMADOR 100W, 12V A 120V
85-009-2309-1300	TR-300	TRANSFORMADOR 300W, 12V A 120V

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

